

Bahco BMVAT1000. 1000 V Spannungsprüfer mit LCD Anzeige

Artikel-Nr. WL83568

Hersteller Bahco

1000 V Spannungsprüfer mit LCD Anzeige

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61243-3 EN 61326-1

BESCHREIBUNG

- Einfache und schnelle Überprüfung von elektrischen Komponenten
- Spannung bis zu 1000V (CATIV) VDC und VAC mit präziser Ablesung dank des LCD-Bildschirms und der Balkenanzeige.
- Erkennung von Hochspannung, wenn die Spannungsquelle >100VAC/VDC ist
- VDC Polaritätserkennung (+-) an der Hauptsonde
- Durchgangsprüfung von Kabeln, Sicherungen und anderen Bauteilen mit blinkender LCD-Anzeige und Signalton
- Kontaktlose Spannungsmessung, wenn sich der Sensor in der Nähe eines elektromagnetischen Feldes von mehr als 90VAC befindet
- Phasenwechsel
- Mit Taschenlampenlicht für Messungen in dunkler Umgebung
- Selbsttest Funktion
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Stabile Kabel mit doppelter Isolierung, 90 cm lang, ermöglichen einen maximalen Abstand von 140 cm zwischen den Messfühlern
- Schutzart IP65, d. H. Das Gerät ist vor Staub, Schmutz und Wasserspritzern geschützt und somit ideal für den industriellen und häuslichen Einsatz

- Spannungsbereich: 6~1000VDC - 24~1000VAC
- Anzeige des Spannungsverlaufs: 6/12/24/50/120/230/400/690/1000V
- Messgenauigkeit: $\pm 3\%$
- Anzeige von Hochspannung: 100V~1000V AC/DC
- Messung von Phasenwechsel: 3 Phase 4 Linien
- Kontaktlose Spannungserfassung: > 90VAC
- Widerstand: 0~1,3M Ω
- Leitfähiger Strom: $\leq 5\mu\text{A}$
- Batterie: 2**AAA 1,5V
- Temperatur: Betrieb: 0~50°C / Lagerung: -10~60°C
- Maximaler Abstand zwischen den Messfühlern: 1,4 m
- CAT-Kategorie: CATIV 1000V
- GS LVD: EN 61243-3
- EMC: EN 61326-1

Länge	310 mm
Breite	100 mm
Höhe	50 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
ESD gerecht	nein