

Alimentation rail DIN 120W 24V DC pour luminaires LED2WORK - LED2WORK 210100-09

Réf. article L2W-210100-09

Fabricant LED2WORK

Alimentation à découpage 24V DC de 120 W pour montage sur rail DIN, pour tous les luminaires LED2WORK 24V DC. Conception industrielle fermée avec bornes à vis, large plage d'entrée de 88 à 264V AC ainsi que protections contre les surtensions et la surchauffe.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85044095
Pays d'origine	Chine
Poids	0.6 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60950

DESCRIPTION

Cette alimentation à découpage 24V DC alimente les luminaires LED2WORK 24V DC à besoin de puissance plus élevé et se monte directement sur un rail DIN par bornes à vis. De conception industrielle fermée, elle délivre jusqu'à 120 W de puissance stable.

VOS AVANTAGES

- 120 W de puissance de sortie stable en 24V DC pour les luminaires LED2WORK
- Large plage de tension d'entrée de 88 à 264V AC
- Protections contre le court-circuit, la surcharge, la surtension et la surchauffe
- Montage facile sur rail DIN par bornes à vis
- Rendement élevé de 91 % à pleine charge
- Variable en combinaison avec les variateurs PWM de LED2WORK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : alimentation à tension constante
- **Type de construction** : alimentation à découpage sur rail DIN
- **Tension de sortie nominale** : 24V DC

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- **Puissance de sortie max.** : 120 W
- **Courant de sortie** : 5000 mA
- **Tension d'entrée** : 88 à 264V AC
- **Fréquence d'entrée** : 47 à 63 Hz
- **Rendement à pleine charge** : 91 %
- **Température ambiante** : -25 °C à +70 °C
- **Protection surchauffe** : 95 °C ± 10 °C
- **Dimensions** : 40 mm x 125,2 mm x 113,5 mm
- **Poids** : 600 g
- **Dispositifs de protection** : court-circuit, surcharge, surtension, surchauffe
- **Certifications** : CE, CB, UKCA, UL508 approved, ITE EN/UL/IEC 60950

APPLICATIONS

Pour l'alimentation des luminaires LED2WORK 24V DC dans l'armoire électrique et dans la machine. Non adapté au fonctionnement à vide. Lors du choix, vérifiez la consommation et les valeurs de raccordement de votre luminaire.