

Kit d'outils de réglage céramique 13 pièces, lames de 0,9 à 3 mm, en boîte plastique - Bernstein 1-750

Réf. article BS-1-750

Fabricant Bernstein

EAN 4250838500975

Ce kit d'outils de réglage en céramique comprend 13 pièces, dont deux manches doubles et onze lames en céramique zircon amagnétique de 0,9 à 3 mm de large. Il sert au réglage sûr des résistances de bobinage et des potentiomètres en fabrication électronique et en service après-vente.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hauteur	35
Longueur	11
Numéro de tarif douanier	69091900
Poids	0.115 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour régler des bobines, des résistances de bobinage et des potentiomètres après la fabrication ou en service après-vente, il faut un outillage amagnétique et précis en plusieurs largeurs de lame. Le kit 1-750 fournit 11 lames céramique de 0,9 à 3 mm de large dans une boîte plastique transparente à couvercle à charnière.

AVANTAGES

- 11 lames à profil plat, six pans et cruciforme couvrent les formes de trimmer courantes de 0,9 à 3 mm de large.
- La céramique zircon amagnétique ne dérègle ni les bobines ni les potentiomètres sensibles.
- Deux manches plastique double face, longueur 100 mm, reçoivent chaque lame du kit.
- Grande résistance à l'usure grâce à la dureté et à la résistance à la rupture de la zircon.
- Rangement compact dans une boîte à charnière et couvercle transparent, dimensions 110 x 90 x 35 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Contenu	voir le contenu du kit

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Manches	double face, 100 mm, plastique
Matière des lames	Zircone, céramique technique
Propriété	Amagnétique
Dimensions de la boîte	110 x 90 x 35 mm
Poids	115 g

UTILISATION

- Réglage de résistances de bobinage et de potentiomètres après la fabrication.
- Réajustement de valeurs électriques lors du service, de la réparation et du remplacement de composants.
- Utilisation en zone ESD sur des sous-ensembles électriques et électroniques.

CONTENU DU KIT

- 1-750-0 boîte à charnière, vide
- 1-735 manche de réglage, double face, 100 mm, plastique
- 1-751 lame céramique plate 0,9 x 0,3 x 32 mm
- 1-752 lame céramique plate 1,3 x 0,3 x 32 mm
- 1-753 lame céramique plate 1,5 x 0,3 x 32 mm
- 1-754 lame céramique plate 1,8 x 0,3 x 32 mm
- 1-755 lame céramique plate 1,95 x 0,35 x 32 mm
- 1-756 lame céramique plate 2,5 x 0,7 x 32 mm
- 1-757 lame céramique plate 3 x 0,3 x 32 mm
- 1-761 lame céramique six pans 1,95 x 32 mm
- 1-762 lame céramique six pans 2,45 x 32 mm
- 1-765 lame céramique cruciforme PH00
- 1-766 lame céramique cruciforme PH0
- 1-767 lame céramique cruciforme 2,4 x 0,8 x 32 mm

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838500975
- Code douanier 69091900
- Pays d'origine Allemagne