

Répartiteur en T M12 3 pôles codé A, 24V DC, max. 6 A - LED2WORK 200200-07

Réf. article L2W-200200-07

Fabricant LED2WORK

Répartiteur en T M12 robuste qui raccorde deux luminaires LED 24V DC à une seule alimentation. Codé A et calibré 6 A, idéal pour diviser les installations dans un espace réduit.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier

85366990

Pays d'origine

Allemagne

Poids

0.05 kg

DESCRIPTION

Le répartiteur en T M12 offre un moyen économique et peu encombrant de raccorder deux luminaires LED2WORK à une seule alimentation 24V DC. Le répartiteur codé A passe d'une embase M12 à deux embases M12 et un connecteur M12, et convient à la division des installations de capteurs et d'actionneurs.

AVANTAGES

- Raccorde deux luminaires LED 24V DC à une seule alimentation, économise câblage et place
- Calibré 6 A, codé A pour empêcher les erreurs de branchement
- Corps métallique CuZn nickelé avec contacts dorés pour un contact fiable
- Indice de protection IP54 une fois monté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : accessoire de raccordement
- **Type de construction** : pièce en T / boîtier de répartition
- **Configuration** : embase M12 vers connecteur M12 et embase M12
- **Codage** : codé A
- **Tension de service** : 24V DC
- **Tension assignée** : 60V AC/DC
- **Intensité admissible** : 6 A

- **Raccordement** : vissé
- **Indice de protection (monté)** : IP54
- **Température de service** : -30 °C à +80 °C
- **Résistance d'isolement** : ≥ 100 millions d'ohms
- **Matériau** : écrou CuZn nickelé, contacts CuZn dorés, boîtier plastique
- **Poids** : 50 g
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Pour diviser des installations 24V DC, par exemple pour raccorder deux éclairages de machine ou voyants de signalisation à une alimentation commune. La puissance de l'alimentation doit dépasser le besoin des deux luminaires et la charge ne doit pas excéder 6 A.