

Répartiteur en Y M12 avec sortie câble 2x 1 m, codé A, 24V DC, 4 A - LED2WORK 200200-08

Réf. article L2W-200200-08

Fabricant LED2WORK

Répartiteur en Y M12 avec deux câbles de 1 m, raccorde deux luminaires LED 24V DC à une alimentation. Codé A, 4 A, câble PUR étanche jusqu'à IP68.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **85366990**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.2 kg**



DESCRIPTION

Le répartiteur en Y M12 offre un moyen simple de raccorder deux luminaires LED2WORK à une seule alimentation 24V DC. Avec un connecteur M12 et deux embases M12 sur des câbles PUR de 1 m chacun, deux luminaires se câblent directement depuis la prise d'alimentation.

AVANTAGES

- Deux câbles fixes de 1 m, aucun câblage supplémentaire requis
- Calibré 4 A, codé A pour empêcher les erreurs de branchement
- Câble PUR et corps CuZn nickelé, étanche jusqu'à IP68 une fois monté
- Large plage de température de -30 °C à +80 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : accessoire de raccordement
- **Type de construction** : répartiteur en Y avec câble
- **Configuration** : connecteur M12 vers 2x embase M12
- **Longueur de câble** : 2x 1 m
- **Codage** : codé A, 3 pôles
- **Tension de service** : 24V DC
- **Tension assignée** : 60V AC/DC
- **Intensité admissible** : 4 A

- **Raccordement** : vissé
- **Indice de protection (monté)** : IP65, IP67, IP68
- **Température de service** : -30 °C à +80 °C
- **Matériau** : câble PUR, écrou CuZn nickelé, contacts CuZn, boîtier plastique
- **Poids** : 200 g
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Pour raccorder deux éclairages de machine ou voyants de signalisation 24V DC à une alimentation commune. La puissance de l'alimentation doit dépasser le besoin des deux luminaires et la charge ne doit pas excéder 4 A.