

## Panne de soudage micro RTM 008 S X tournevis coudé 30°, 0,8x0,4 mm - Weller RTM 008 S X

Réf. article WL22378

Fabricant Weller

Panne de soudage micro active RTM 008 S X, série RT, tournevis coudé, 0,8 mm, chauffage intégré 40 W. Montée en température très rapide pour composants micro et standard sur WXMP/WMRP.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>85159080900</b>        |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b>          |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>             |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

## DESCRIPTION

La panne de soudage micro RTM 008 S X (ancien modèle RT 5 30°) est une panne active de la série RT avec chauffage intégré et une puissance de 40 W. Elle chauffe très vite et convient aux composants micro et standard avec le fer micro WXMP ou WMRP.

## AVANTAGES

- Montée en température très rapide grâce au chauffage intégré à la panne
- Puissance de 40 W pour un soudage précis des composants micro et standard
- Géométrie tournevis coudé, largeur 0,8 mm, pour un transfert de chaleur ciblé
- Orientation coudée à 30° pour les points difficiles d'accès

## DONNÉES TECHNIQUES

|                |              |
|----------------|--------------|
| Modèle         | RTM 008 S X  |
| Ancien modèle  | RT 5 30°     |
| Réf. fabricant | T0054460599N |
| Série de panne | RTM          |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Série produit           | série RT        |
| Puissance               | 40 W            |
| Angle                   | 30°             |
| Forme de panne          | tournevis coudé |
| Longueur de panne       | 24 mm           |
| Largeur de panne        | 0,8 mm          |
| Épaisseur de panne      | 0,4 mm          |
| Diamètre de panne       | 0,8 mm          |
| Diamètre du corps       | 3 mm            |
| Chauffage intégré       | oui             |
| Fer à souder compatible | WXMP, WMRP      |
| Support compatible      | WSR 200         |

## APPLICATIONS

Soudage de composants micro et CMS ainsi que de composants standard en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers à souder micro WXMP et WMRP, support WSR 200. Livrée à l'unité (1 pièce).

Fabriquée en Allemagne. Compatible ESD pour les stations Weller antistatiques.