

# Motorflansch EAMF-A-38A-67A - Festo 1490100

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>FES-1490100</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Festo</b>
<b>Hersteller-Nr.</b>	<b>EAMF-A-38A-67A</b>	<b>EAN</b>	<b>4052568263522</b>

Antriebsmotor von Festo für präzise, dynamische Bewegungsaufgaben in der Automatisierungstechnik.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Gewicht	<b>0.178 kg</b>
Zolltarifnummer	<b>84839089</b>



## BESCHREIBUNG

Antriebsmotor von Festo für präzise, dynamische Bewegungsaufgaben in der Automatisierungstechnik. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur [°C]	-25 bis 60
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 60
Schnittstellencode Motor In	67A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38A
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Produktgewicht [g]	178