

Elektrofeldmeter EFM 823 Begetest-Set mit AD- Wandler und Software - A1- ESD EP0201017

Artikel-Nr. EP0201017
Hersteller A1-ESD

Komplettes Begetest-Set mit dem Elektrofeldmeter EFM 823 (Analogausgang ± 1 V), Messkopf, Handelektrode MEL und teflonisierten Messleitungen für den Begetest nach DIN EN 61340-4-5. AD-Wandler und Software KL_ReadOut zeichnen die Lade- und Entladekurven am PC auf.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.139 kg
Norm	DIN EN 61340-4-5, IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Deutschland
Verkaufseinheit	1 Set



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher **DIN EN 61340-4-5** **IEC 61340-5-1**

BESCHREIBUNG

Mit dem Elektrofeldmeter EFM 823 mit Analogausgang ± 1 V, dem beiliegenden Messkopf, der Handelektrode MEL und den teflonisierten Messleitungen (3 m und 5 m) führen Sie einen Begetest nach DIN EN 61340-4-5 durch. Im Gegensatz zu den reinen Zubehörsets enthält dieses Set das Messgerät bereits.

Der enthaltene Analog-Digital-Wandler liest die Messwerte des analogen Ausgangs ± 1 V aus. Die Software KL_ReadOut stellt sie als großes Display am PC dar, zeichnet positive und negative Maximalwerte auf und kann über die Funktion Chart eine Lade- bzw. Entladekurve speichern.

LIEFERUMFANG

- ESD-Bereitschaftskoffer mit leitfähiger Schaumstoffeinlage
- Elektrofeldmeter EFM 823 mit Analogausgang ± 1 V
- 2 x 9 V-NiMH Blockakkus und Steckerladegerät
- Handelektrode EP-MEL
- Spiralerdungskabel mit Abgreifklemme
- Teflonisierte Messleitungen (3 m und 5 m)

- AD-Wandler UAC 810 und BNC-Kabel
- PC-Software KL_ReadOut
- Bedienungsanleitung und Kalibrationszeugnis

ANWENDUNG UND NORMEN

Zur Durchführung des Begehtests nach DIN EN 61340-4-5 im Rahmen eines ESD-Kontrollprogramms nach IEC 61340-5-1.