

Personentester Combo Tester X3 inkl. Fußelektrode und Wandhalterung - A1-ESD EP0206001

Artikel-Nr. EP0206001

Hersteller A1-ESD

Schuh- und Handgelenkband-Teststation Combo Tester X3 zur Prüfung beider Füße und des Handgelenkbands im Bereich 750 k Ω bis 35 M Ω . Grenzwerte per DIP-Schalter einstellbar, Anzeige über Status-LEDs, Relaisausgang zur Zutrittsfreigabe. Komplett mit 2-poliger Fußelektrode und Wandhalterung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, IEC 61340-4-5
Ursprungsland	Deutschland
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1 IEC 61340-4-5

BESCHREIBUNG

Der Combo Tester X3 überprüft die Personenerdung eines Bedieners, indem er beide Füße sowie das Handgelenkband auf den zulässigen Widerstandsbereich prüft. Nach bestandener Prüfung kann über den potentialfreien Relaiskontakt ein Zutrittssystem freigeschaltet werden.

HAUPTFUNKTIONEN

- Prüfung von Handgelenkband und Schuhwerk (beide Füße) im Bereich 750 k Ω bis 35 M Ω
- Grenzwerte und Test-Modi per DIP-Schalter einstellbar
- Anzeige der Messergebnisse über Status-LEDs
- Langlebiger Starttaster ohne mechanische Teile
- Potentialfreier Relaisausgang zur Freischaltung eines Zutrittssystems

LIEFERUMFANG

- Combo X3 Personentester
- Netzteil 12 V DC
- Halteplatte für Wandmontage
- Zweipolige Fußelektrode

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Kalibrierzertifikat

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt die Personenerdungskontrolle nach IEC 61340-5-1 mit Prüfung von Handgelenkband und Schuhwerk (System Person/Schuhwerk nach IEC 61340-4-5).