

Abdeckleiste 80 für Sockelleisten in Kabelführungsprofilen - Bosch Rexroth 3842558511

Artikel-Nr. BRR-3842558511

Hersteller Bosch Rexroth

Die Abdeckleiste 80 schließt den Öffnungsspalt von eingebauten Sockelleisten in Kabelführungsprofilen. Sie besteht aus zwei Halbschalen und ist kompatibel mit Sockelleisten der MPS-Reihe mit 263 mm oder 404 mm Länge. Geeignet für den Einbau in Kabelführungsprofile 40x120x120 und 120x120 6N.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.2 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097



BESCHREIBUNG

Die Abdeckleiste 80 (signalgrau) schließt den Öffnungsspalt von eingebauten Sockelleisten in Kabelführungsprofilen zuverlässig ab. Die zweiteilige Konstruktion aus zwei Halbschalen ermöglicht eine einfache Montage und lässt sich mit weiteren Abdeckleisten verlängern, um Sockelleisten mit 263 mm oder 404 mm Länge (mit Verlängerung) vollständig abzudecken.

- Schließt Öffnungsspalte von Sockelleisten in Kabelführungsprofilen
- Kompatibel mit Sockelleisten der MPS-Reihe (263 mm und 404 mm Länge)
- Verlängerbar durch Kombination mehrerer Abdeckleisten
- Geeignet für Kabelführungsprofile 40x120x120 und 120x120 6N
- Zweiteilige Ausführung (2 Halbschalen) für einfache Montage