

Fräsmotor BFW 40/E mit Steuergerät 900 bis 6.000/min - Proxxon 20165

Artikel-Nr. PX-20165

Hersteller Proxxon

EAN 4006274201651

Fräsmotor BFW 40/E mit Steuergerät und stufenlos regelbarer Drehzahl von 900 bis 6.000/min. Die durchgehende, dreifach kugellagerte Welle arbeitet ohne Getriebe, der 43-mm-Spindelhalbs nach Euronorm passt in gängige Bohr- und Frässtände. Der 40-V-Betrieb sorgt auch bei niedriger Drehzahl für hohes Drehmoment.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	4.897 kg
Ursprungsland	Deutschland



BESCHREIBUNG

Der Fräsmotor BFW 40/E treibt Bohr- und Fräswerkzeuge mit stufenlos regelbarer Drehzahl an. Die durchgehende, dreifach kugellagerte Welle läuft ohne Getriebe, der Betrieb mit 40 V aus dem Steuergerät liefert auch im unteren Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment.

- Stufenlos regelbare Drehzahl von 900 bis 6.000/min
- Durchgehende, dreifach kugellagerte Welle ohne Getriebe
- Gehäusekopf aus Alu-Druckguss mit 43-mm-Spindelhalbs nach Euronorm
- Großflächiger Schalter mit Not-Aus-Funktion
- Steuergerät mit Vollwellenelektronik für 230-V-Anschluss, Sekundärspannung 40 V DC
- Inklusive Spannzangen 2,35 / 3 / 3,2 / 4 / 5 / 6 mm, Spannschlüssel und Arretierstift