

Digitaler Messwertanzeiger IZE112 mit Analogausgang 1-5 V - A1-ESD EP0202003

Artikel-Nr. EP0202003

Hersteller A1-ESD

Digitaler Messwertanzeiger IZE112 als Auswerteeinheit für die elektrostatischen Sensoren IZD. Er zeigt das Potenzial digital an und bietet zwei Schaltausgänge plus einen analogen Ausgang von 1 bis 5 V DC.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	30
Gewicht	0.1 kg
Höhe	30
Norm	IEC 61340-5-1
Tiefe	30
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der digitale Messwertanzeiger IZE112 empfängt das Signal des elektrostatischen Sensors IZD und stellt das gemessene Potenzial gut ablesbar dar. Zwei Schaltausgänge und ein analoger Ausgang von 1 bis 5 V DC ermöglichen Grenzwertüberwachung und Anbindung an übergeordnete Systeme.

VORTEILE

- Zweifarbige Digitalanzeige für schnelle Ablesung
- Zwei Schaltausgänge zur Grenzwertüberwachung plus Analogausgang 1 bis 5 V DC
- Korrekturfunktion für die Abfragedistanz in 1-mm-Schritten

ANWENDUNG

Auswertung und Anzeige des elektrostatischen Potenzials der Sensoren IZD110 und IZD510 in der EPA.

NORMEN

Unterstützt das ESD-Schutzkonzept nach IEC 61340-5-1.

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/1