

Digitaler Messwertanzeiger IZE113 mit Analogausgang 4-20 mA - A1-ESD EP0202004

Artikel-Nr. EP0202004

Hersteller A1-ESD

Digitaler Messwertanzeiger IZE113 als Auswerteeinheit für die elektrostatischen Sensoren IZD. Er zeigt das Potenzial digital an und bietet zwei Schaltausgänge plus einen analogen Ausgang von 4 bis 20 mA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	30
Gewicht	0.1 kg
Höhe	30
Norm	IEC 61340-5-1
Tiefe	30
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der digitale Messwertanzeiger IZE113 empfängt das Signal des elektrostatischen Sensors IZD und stellt das gemessene Potenzial gut ablesbar dar. Zwei Schaltausgänge und ein analoger Ausgang von 4 bis 20 mA ermöglichen Grenzwertüberwachung und störungsarme Signalübertragung über längere Strecken.

VORTEILE

- Zweifarbige Digitalanzeige für schnelle Ablesung
- Zwei Schaltausgänge zur Grenzwertüberwachung plus Analogausgang 4 bis 20 mA
- Korrekturfunktion für die Abfragedistanz in 1-mm-Schritten

ANWENDUNG

Auswertung und Anzeige des elektrostatischen Potenzials der Sensoren IZD110 und IZD510 in der EPA, besonders bei längeren Signalleitungen.

NORMEN

Unterstützt das ESD-Schutzkonzept nach IEC 61340-5-1.