

Türkontaktschalter M12 Stecker/Buchse, 24V DC, 1 NO + 1 NC - LED2WORK 210800-01

Artikel-Nr. L2W-210800-01

Hersteller LED2WORK

Kompakter Türkontaktschalter zur Positionsüberwachung von Türen und Klappen in industriellen Anwendungen. Mit 1 Öffner und 1 Schließer, 24V DC und steckfertigem M12-Anschluss samt 1 m Leitung, ausgelegt auf 20 Mio. Schaltspiele.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010



BESCHREIBUNG

Der Türkontaktschalter überwacht zuverlässig die Position von Türen und Klappen an Maschinen und Anlagen und schaltet dabei angeschlossene 24V-DC-Leuchten oder Signale.

IHRE VORTEILE

- Je 1 Öffner (NC) und 1 Schließer (NO) für flexible Schaltlogik.
- Steckfertiger M12-Anschluss mit 1 m Anschlussleitung für schnelle Integration.
- Mechanische Lebensdauer von 20 Mio. Schaltspielen für lange Standzeiten.
- Schutzart IP65 im montierten Zustand, geeignet für 24V-DC-Leuchten.
- Bewährter Schaltkörper Pizzato FR 501-M2.

ANWENDUNGEN

Positionsüberwachung von Türen, Klappen und Hauben an Werkzeugmaschinen und automatisierten Anlagen, etwa zum bedarfsgerechten Schalten der Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Tür.