

Lötspitze konisch 0,4 mm T-Serie für TMT-5000S - Thermaltronics TM60CS150

Artikel-Nr. WL38423

Hersteller Thermaltronics

Konische Kartuschenspitze mit 0,4 mm Spitzenbreite und 13 mm Spitzenlänge für feine Lötstellen an Fine-Pitch-Bauteilen und Prüfpunkten. Die Spitze arbeitet mit der Curie-Punkt-Regelung der T-Serie und hält 325-358 °C ohne separate Temperatureinstellung. Sie passt auf das Handstück SHP-T der Stationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

Wenn an dicht bestückten Leiterplatten einzelne Pads angelötet oder nachgearbeitet werden müssen, zählt eine schlanke Spitzeengeometrie. Diese konische Lötspitze der T-Serie hat 0,4 mm Spitzenbreite bei 13 mm Spitzenlänge und erreicht auch Lötstellen zwischen benachbarten Bauteilen.

VORTEILE

- Spitzenbreite 0,4 mm für Fine-Pitch-Pads, Drahtenden und Prüfpunkte
- Spitzenlänge 13 mm als ausgewogene Länge zwischen Zugänglichkeit und Steifigkeit
- Curie-Punkt-Heizung hält 325-358 °C ohne Kalibrierung und ohne Temperaturregler
- Kartuschenbauweise, Heizer und Sensor sitzen in der Spitze und werden mit ihr gewechselt
- RoHS-konform und für bleifreie Lote ausgelegt

ANWENDUNGEN

Einsatz beim Handlöten und Nacharbeiten von SMD-Bauteilen, beim Auflöten dünner Litzen und beim Setzen einzelner Lötunkte an Steckverbindern. Die schmale Spitze eignet sich auch für Reparaturen an Leiterbahnen und für Arbeiten unter dem Stereomikroskop.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für das Handstück SHP-T und damit für die Lötstationen TMT-5000S-1 und TMT-5000S-2.
Lieferung als einzelne Kartusche im Verkaufsformat Stück, Verpackungsmaß 117 mm x 33 mm x 13 mm.