

Panne Ersadur en burin, droite, 10 mm, pour i-Tool HighPower - Ersä 0242CDLF100

Réf. article ER-0242CDLF100

Fabricant Ersä

EAN 4003008098693

Panne à souder permanente Ersadur-LF droite et en forme de burin, largeur de panne 10 mm. Compatible avec le fer à souder HighPower-Tool (0240CDJ) de la station i-CON Vario HP (0ICV2000HP). Plaquée fer et protégée par chrome pour un transfert thermique optimal et une longue durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente, droite et en forme de burin, 10 mm, avec revêtement Ersadur-LF. Conçue pour le fer à souder HighPower-Tool (0240CDJ) de la station de soudage i-CON Vario HP, version 0ICV2000HP.

Les pannes Ersadur sont fabriquées avec un haut niveau de qualité et conçues pour un usage permanent. Grâce à un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée. ERSA propose une gamme complète de pannes à souder et à dessouder pour ERSA i-Tool, i-Tool Pico, i-Tool Nano (stations de soudage i-CON) et HighPower-Tool.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série de pannes	0242
Modèle de panne	droite
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de panne	10.00 mm
Revêtement de la panne	Panne permanente (Ersadur-LF)
Longueur totale	44 mm
Diamètre extérieur de la tige	12.20 mm

Diamètre intérieur de la tige	7.00 mm
-------------------------------	---------

Conforme RoHS	Non
---------------	-----