

Fer à souder Basic Tool 60, 60 W / 24 V - Erska 0670CDJ

Réf. article ER-0670CDJ

Fabricant Erska

EAN 4003008054880

Fer à souder Basic Tool 60 d'une puissance de 60 W pour le fonctionnement sur les stations ANALOG 60 (0ANA60), MS6000 et MS60 CT. Livré avec une panne longue durée ERSADUR en forme de burin de 2,2 mm (0832CD). Remplacement direct du TE 40.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.23 kg



DESCRIPTION

Le fer à souder ERSKA Basic Tool 60 est un fer à souder de 60 watts conçu pour fonctionner sur les stations de soudage telles que ANALOG 60 (0ANA60), MS6000 et MS60 CT. Il est livré avec une panne longue durée ERSADUR en forme de burin de 2,2 mm (0832CD) et constitue le remplacement direct du TE 40.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Puissance nominale	60 W
Tension	24 V
Temps de chauffe	60 s
Température max. de la panne	450 °C
Version	droite
Mode de fonctionnement	à la station
Version antistatique	Non
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre de la panne	2,20 mm
Revêtement de la panne	panne longue durée

Panne fournie	0832CD
Pannes compatibles	série 832, série 842
Corps de chauffe de rechange	067100J
Dimensions	344 x 72 x 48 mm
Poids net	0,23 kg