

Fer à souder RT 80 électrique, 80 W pour station RDS 80 - Erska 0890CDJ

Réf. article ER-0890CDJ

Fabricant Erska

EAN 4003008066401

Fer à souder électrique RT 80 de 80 W pour la station de soudage RDS 80. Atteint 280 °C en seulement 40 secondes et délivre jusqu'à 450 °C en température de panne. Livré avec un câble très flexible et une panne ERSADUR permanente droite en forme de burin (2,2 mm).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.21 kg



DESCRIPTION

Le fer à souder électrique ERSKA RT 80 de 80 W est conçu pour la station de soudage RDS 80. Il atteint 280 °C en seulement 40 secondes et fonctionne avec une panne ERSADUR permanente droite en forme de burin (2,2 mm). Désormais livré avec un câble très flexible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale	80 W
Tension	24 V
Temps de chauffe à 280 °C	40 s
Température max. de la panne	450 °C
Version	droite
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre de la panne	2,2 mm
Revêtement de la panne	panne permanente ERSADUR
Pannes compatibles	séries 832 et 842
Longueur du câble	1,50 m (très flexible)
Version antistatique	Non

Caractéristique	Valeur
Corps de chauffe de rechange	0890CDJ
Mode de fonctionnement	à la station (RDS 80)
Conforme RoHS	Oui
Dimensions	343 x 70 x 50 mm
Poids	0,21 kg