

## Pochoir de trempage 20 x 20 mm, profondeur de dip 0,05 mm - Ersa OPR100-D008

Réf. article ER-OPR100-D008

Fabricant Ers

Pochoir de trempage 20 x 20 mm avec une profondeur de dip de 0,05 mm pour la station Dip & Print ERSA OPR100. Il permet de tremper de manière définie les BGA et les composants à pas fin dans le flux ou la pâte à braser, afin de former un dépôt régulier sur les contacts. La faible profondeur de 0,05 mm convient aux dépôts particulièrement fins et précis.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ausführungsklasse | TEC       |
| Pays d'origine    | Allemagne |
| Poids             | 0.1 kg    |



### DESCRIPTION

Le pochoir de trempage ERSA 20 x 20 mm avec une profondeur de dip de 0,05 mm est un accessoire de la station Dip & Print ERSA OPR100. Il permet de tremper de manière définie les BGA et la plupart des composants à pas fin dans le flux ou la pâte à braser, afin de former un dépôt régulier sur les contacts. La faible profondeur de 0,05 mm (50 microns) convient aux dépôts particulièrement fins et précis.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Type de produit   | Pochoir de trempage             |
| Format            | 20 x 20 mm                      |
| Profondeur de dip | 0,05 mm (50 microns)            |
| Compatible avec   | Station Dip & Print ERSA OPR100 |
| Fabricant         | Ersa (Kurtz Ers)                |
| Référence         | OPR100-D008                     |