

Panne de dessoudage DIL E 24 pour écartement 15 et 24 mm, longueur 30 mm - Weller DIL E 24

Réf. article WL16792

Fabricant Weller

Panne de dessoudage de la serie DIL pour composants dual-in-line a écartement de rangees de 15 et 24 mm. Longueur 30 mm, pour le manche LR 21.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La DIL E 24 est une panne de dessoudage de la serie Weller DIL pour composants dual-in-line a écartement de rangees de 15 et 24 mm. Avec 30 mm de long, elle couvre les deux rangees de broches pour un retrait regulier des circuits DIL larges avec le manche LR 21.

AVANTAGES

- Gere les écartements de 15 et 24 mm avec un seul outil
- Longueur de 30 mm pour les composants DIL larges
- Compatible directement avec le manche LR 21

DONNEES TECHNIQUES

Modele	DIL E 24
Ref. fabricant	T0054174799N
Serie de panne	DIL
Écartement des rangees	15 et 24 mm
Longueur de panne	30 mm
Manche compatible	LR 21

APPLICATIONS

Retrait de circuits DIL larges en reparation et rework.

COMPATIBILITE

Pour le manche LR 21.