

Panne de soudage micro RTM 013 S en tournevis, 1,3x0,4 mm - Weller RTM 013 S

Réf. article WL22376

Fabricant Weller

Panne de soudage micro active RTM 013 S, série RT, en tournevis, 1,3 mm, chauffage intégré 40 W. Montée en température très rapide pour composants micro et standard sur WXMP/WMRP.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage micro RTM 013 S (ancien modèle RT 3) est une panne active de la série RT avec chauffage intégré et une puissance de 40 W. Elle chauffe très vite et convient aux composants micro et standard avec le fer micro WXMP ou WMRP.

AVANTAGES

- Montée en température très rapide grâce au chauffage intégré à la panne
- Puissance de 40 W pour un soudage précis des composants micro et standard
- Géométrie en tournevis, largeur 1,3 mm, pour un transfert de chaleur ciblé

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 013 S
Ancien modèle	RT 3
Réf. fabricant	T0054460399N
Série de panne	RTM
Série produit	série RT

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Puissance	40 W
Forme de panne	en tournevis
Longueur de panne	20 mm
Largeur de panne	1,3 mm
Épaisseur de panne	0,4 mm
Diamètre de panne	1,3 mm
Diamètre du corps	3 mm
Chauffage intégré	oui
Fer à souder compatible	WXMP, WMRP
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

Soudage de composants micro et CMS ainsi que de composants standard en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les fers à souder micro WXMP et WMRP, support WSR 200. Livrée à l'unité (1 pièce).

Fabrique en Allemagne. Compatible ESD pour les stations Weller antistatiques.