

Panne de dessoudage Ø int. 1,35 mm grande portée série K - Thermaltronics K75DT005L

Réf. article WL37658

Fabricant Thermaltronics

Panne de dessoudage allongée de la série K, 1,35 mm de diamètre intérieur et 18 mm de longueur, pour le pistolet de dessoudage DS-GUN-3. La portée plus grande atteint les connexions plus fortes en retrait ou masquées. Plage 350 à 398 °C, sans plomb et conforme RoHS.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg
Température (max.)	398



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de dessoudage allongée K75DT005L, 1,35 mm de diamètre intérieur et 18 mm de longueur, retire la soudure des connexions plus fortes en retrait ou masquées par des composants hauts. Elle appartient à la série de pannes de dessoudage K de Thermaltronics pour le pistolet de dessoudage DS-GUN-3 et fonctionne dans la plage 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Forme allongée 18 mm (0,71 in) pour une grande portée vers les connexions masquées
- Diamètre intérieur 1,35 mm (0,05 in) pour les connexions plus fortes et trous plus grands
- Plage de température 350 à 398 °C de la série K
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL37658
Réf. fabricant	K75DT005L
Série de produits	Série de pannes de dessoudage K, 350 à 398 °C

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type	panne de dessoudage
Diamètre intérieur	1,35 mm (0,05 in)
Longueur de panne	18 mm (0,71 in)
Plage de température	350 à 398 °C
Manche compatible	DS-GUN-3

APPLICATIONS

Dessoudage des connexions plus fortes en retrait ou masquées par des composants hauts lors du remplacement de composants et en réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche DS-GUN-3 et le kit de dessoudage DS-KIT-3 avec TMT-2000S ainsi qu'avec les variantes de station TMT-2000S. Livraison à l'unité.

Conforme RoHS, sans plomb, compatible ESD. Origine USA.