

Paire de pannes pour pincette forme lame 4,83 mm - Thermaltronics T70TZ025

Réf. article WL38354

Fabricant Thermaltronics

Paire de pannes en forme de lame, face de contact de 4,83 mm et longueur de 16,4 mm. L'arête droite se pose sur plusieurs broches d'un même côté de boîtier et les chauffe uniformément, ce qui facilite le retrait des SOIC et SOT. Plage de travail 350-398 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Un composant à plusieurs broches par côté ne se libère pas avec une panne ponctuelle. Cette paire de pannes lame de la série T applique une arête de 4,83 mm le long de la rangée de broches et chauffe toutes les soudures du côté en même temps, avec 16,4 mm de longueur pour rester exploitable en zone encombrée.

AVANTAGES

- Lame de 4,83 mm qui couvre plusieurs broches d'un côté de boîtier en un seul contact
- Longueur de 16,4 mm qui dégage la vue sur la soudure et passe au-dessus des voisins
- Répartition régulière de la chaleur, temps de contact réduit, pastilles et vernis épargnés
- Température imposée par le point de Curie, plage 350-398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38354
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	T70TZ025
Modèle	T70TZ025
Série	série T pannes pour pincette

Plage de température	350-398 °C
Type de panne	panne de pincette, paire
Forme de panne	lame
Longueur de panne	16,4 mm (0,65 in)
Largeur de panne	4,83 mm (0,19 in)
Zone étamée	2,03 mm (0,08 in)
Manche compatible	SHP-TTZ
Unité de vente	pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 87 mm x 11 mm
Poids	0,1 kg
Exécution	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Dessoudage de boîtiers SOT, de petits SOIC, de selfs et de tout composant comportant plusieurs broches par côté. Convient aussi aux puces de grand format pour lesquelles un biseau étroit offre trop peu de surface de contact.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour le manche SHP-TTZ des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une paire de pannes est livrée, sans manche ni station.