

Fer à souder secteur W 101 Magnastat, 100 W, avec panne CT6 E7, fiche UK - Weller W 101 (UK)

Réf. article WL63500

Fabricant Weller

Fer à souder secteur W 101 à système Magnastat autorégulé : 100 W, 230 V, complet avec panne longue durée CT6 E7 et repose-fer de sécurité. Température réglée par la panne (260 à 480°C), fiche UK.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le Weller W 101 maintient sa température de travail sans électronique externe. Le système Magnastat commute le chauffage de 100 W via une sonde ferromagnétique au point de Curie de la panne, de sorte que la température voulue se règle simplement en choisissant la panne à souder. Cette version est livrée avec une fiche UK.

AVANTAGES

- Autorégulé par le principe Magnastat, sans unité de commande séparée
- 100 W sous 230 V pour une montée rapide en température et une chaleur stable au point de soudure
- Température de travail choisie par changement de panne : 260°, 310°C, 370°C, 425°C et 480°C
- Complet avec panne longue durée CT6 E7 et repose-fer de sécurité

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	W 101 (UK)
Réf. fabricant	T0056104399N
Puissance	100 W
Tension	230 V
Type de pièce à main	Fer à souder secteur

Régulation	Magnastat
Panne incluse	CT6 E7
Pannes compatibles	CT6
Repose-fer compatible	KH 6
Fiche	UK

APPLICATIONS

- Soudure générale à température constante, dépendant de la panne
- Utilisation là où l'on travaille sans station de soudage séparée

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu : fer à souder W 101 avec panne CT6 E7 et angle de dépôt. Série de pannes compatible CT6, repose-fer compatible KH 6.

Conforme RoHS. Origine : Allemagne.