

Panne de soudage RT Pico conique Ø 0.4 mm pour WXPP - Weller RTP 004 C

Réf. article WL63563

Fabricant Weller

Panne active RT Pico RTP 004 C (conique, Ø 0.4 mm) à 40 W pour le fer Weller WXPP. Pour le soudage de précision des plus petits microcomposants de 0402 à 01005.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Panne active haute performance de la série RT Pico pour le fer Weller WXPP (40 W). La panne conique (Ø 0.4 mm) est conçue pour les plus petits microcomposants, de 0402 jusqu'à 01005.

AVANTAGES

- 40 W pour le soudage précis de microcomposants de 0402 à 01005
- Faible distance entre la panne et la poignée pour une précision maximale
- Forme de panne conique (Ø 0.4 mm) pour les joints les plus fins

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTP 004 C
Réf. fabricant	T0050103499
Série de pannes	RTP
Puissance	40 W
Diamètre	2,4 mm

Longueur de panne	17 mm
Largeur de panne	0,4 mm
Diamètre de panne	0,4 mm
Forme de panne	conique
Orientation de la panne	droite
Fer compatible	WXPP
Support compatible	WSR 208

APPLICATIONS

Soudage de précision des plus petits composants en aéronautique, militaire (versions MS), électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers pico Weller WXPP (WXPP / WXPP MS). Support recommandé : WSR 208.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Allemagne.